

# Gigaset

## C430

### L'écran couleur pour tous !



[gigaset.com](http://gigaset.com)

## Gigaset C430



**Mains-libres son HSP™**  
Partagez une conversation  
avec un son exceptionnel



**Grand écran TFT 1,8"**  
65 000 couleurs, rétro-éclairé



**Répertoire 200 contacts**



**Autonomie**  
Conversation : 24 h - Veille : 185 h  
Pour des conversations infinies

Compatible clip Mains-libres  
Gigaset L410

## Les points forts Gigaset



Conçu et fabriqué  
en Allemagne

**EXIGENCE  
QUALITÉ**

Faible taux de retour SAV\*  
Réparation en France

Packaging optimisé  
Modes ECO-DECT

Son Haute Qualité  
Technologie brevetée Gigaset  
avec annulateur d'écho

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**

\*Taux de retour SAV 2011 : 1,84%

Gigaset. Pour des conversations inspirées.

# C430 / C430A

## Fonctionnalités communes

### Afficheur du combiné

- Écran rétro-éclairé, couleur TFT 1,8", 6 lignes, résolution (128 x 160 pixels, 65 000 couleurs)
- Écran de veille
- Date/heure (format analogique ou digital)
- État de charge de la batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO
- Nom du combiné
- Affichage des appels en absence, des messages du répondeur (C530A) et anniversaires

### Affichage en veille

- Date/heure
- État de charge batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO DECT
- Activation de la fonction Répondeur

### Affichage en communication

- Durée de communication

### Clavier du combiné

- Clavier ergonomique de haute qualité, rétro-éclairé
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche «\*»
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche «#»
- Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)
- 2 touches softkey
- Touche d'accès à la messagerie
- Touche « R »
- Touche mains-libres
- Touche de navigation (4 directions + « OK »)
- INT (appeler un combiné supplémentaire)
- Gestion du volume du combiné
- Accès au répertoire
- Touche « Mute » (coupure micro)

### Acoustique du combiné

- HSP (High Sound Performance™)
- Volume du combiné réglable sur 5 niveaux
- Mode Mains-libres avec son très haute qualité
- Volume du haut parleur réglable sur 5 niveaux
- Choix du profil écouteur (Haut / Bas)

### Configuration multi-combinés (jusqu'à 6)

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- Transfert d'appel vers un autre combiné interne
- Sélection d'une sonnerie pour les appels internes
- Conférence à 3 (1 externe + 2 internes) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants

### Répertoire

- Capacité jusqu'à 200 contacts (3 Numéros, anniversaire) + mode VIP

### Numérotation

- Pré numérotation avec correction possible
- Affichage du nom lors d'appels sortants
- Accès direct à la liste de numérotation via la touche « Décrocher » (20 derniers numéros composés)

### Réception d'appels / Sonneries

- Présentation du Nom, du Numéro<sup>(1)</sup>
- Mélodies combiné : 30
- Mélodies base (version répondeur) :
- Volume des sonneries réglable sur 5 niveaux, mode crescendo et on/off.
- Différenciation des sonneries appels internes et externes
- Gestion de la plage horaire (appel silencieux en fonction de l'heure)
- Suppression des sonneries des appels masqués

### Journal des appels

- Appels manqués signalés sur le combiné
  - Liste des 20 derniers numéros composés
  - Liste des 20 derniers appels perdus
  - Liste des 20 derniers appels reçus

### Autres fonctions

- Réveil avec fonction « Répéter », choix de la mélodie
- Rappel d'anniversaire (via le répertoire)
- Prise jack 2,5mm
- Fonction Babyphone
- Appel direct
- Gestion des noms des combinés
- Compatible avec le Gigaset Repeater<sup>(2)</sup>
- Full compatible avec le L410

### Accessoire

- Clip ceinture

## Répondeur intégré (C430A)

- Capacité d'enregistrement jusqu'à 30 minutes
- Notification de nouveaux messages sur le combiné et la base
- Utilisation aisée depuis le combiné et la base
- Interrogeable à distance
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message
- Filtrage d'appel, interception pendant l'enregistrement d'un message
- Activation des modes « Répondeur enregistreur » et « Répondeur simple » selon les plages horaires

## Caractéristiques techniques

### Combiné

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 156 mm x 48 mm x 27 mm / 90 g
- Autonomie en veille / en communication : 300 h max / 14 h max
- Portée<sup>(2)</sup> en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batterie : 2 x AA NiMH 800 mAh

### Base

- Dimensions (L x l x e) / Poids :
  - Base C430 : 107 mm x 89 mm x 43 mm / 120 g
  - Base C430A : 103 mm x 126 mm x 43 mm / 142 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible

### Chargeur

- Dimension (L x l x e) / Poids : 75 mm x 71 mm x 38 mm / 39 g
- Montage mural possible

## ECO-DECT

- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- Modes ECO DECT :
  - Mode « Portée Maximale » : lorsque le mode est désactivé\*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est réduite de 80% (en contrepartie d'une portée réduite)
  - Mode « sans émission »<sup>(3)</sup> : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille\* (quand la fonction est activée)

## Systèmes / Standards

**Interface** : a/b (analogique)

**Raccordement** : Réseau public / Box ADSL / PaBX

**Standards** : DECT, GAP

**Système** : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

<sup>(1)</sup> Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

<sup>(2)</sup> Hors fonction « Distance Maximum » (Mode ECO)

<sup>(3)</sup> Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le mode « sans émission » (ECO plus)

\* Il est nécessaire d'activer ou de désactiver ces fonctions manuellement