

# Gigaset C575

## Communication confortable

Points forts :

- Grand écran couleur TFT (58 mm / 2,2") avec une interface utilisateur moderne
- Répertoire téléphonique pouvant contenir jusqu'à 200 contacts, chacun avec 3 numéros de téléphone
- Manipulation sûre grâce aux grandes touches individuelles sur le combiné
- Affichage plus grand des numéros de téléphone sur l'écran
- Options de personnalisation faciles
- Protection des appels



## Qualité audio

- Acoustique optimisée, qualité sonore et volume supérieurs, même en mode mains libres
- 2 profils acoustiques disponibles pour une audition optimale (hautes/basses fréquences)
- Mains libres sur le combiné
- Réglage du volume de la sonnerie en 5 étapes
- Compatible avec les aides auditives

## Répertoire téléphonique et fonctions de composition

- Répertoire téléphonique pouvant contenir jusqu'à 200 contacts : nom, prénom, 3 numéros de téléphone, mélodie VIP, rappel des anniversaires
- Chiffres géants : grand affichage des numéros de téléphone sur l'écran
- Préparation des appels (saisie du numéro avant la numérotation proprement dite) avec possibilité de correction
- Recomposition des 20 derniers numéros
- Recomposition automatique
- Touches de numérotation rapide programmables (2-9)
- Composition des appels : numérotation à tonalité (MFV), numérotation par impulsions (IWF)
- Touche de double appel (réglage des temps de flash)
- Prise en charge des préfixes de sortie
- Transfert du répertoire téléphonique entre les combinés Gigaset

## Ecran

- Ecran graphique TFT éclairé  
44 x 35 mm (H x L), 58 mm (2.2") de diagonale, 64k couleurs, 6 lignes, 176 x 220 pixels
- Meilleure lisibilité
  - Contraste élevé
  - Menu principal avec 6 symboles par écran
  - Chiffres géants : affichage plus grand des numéros de téléphone sur l'écran
- Possibilité de régler l'éclairage de l'écran / du schéma de couleurs
  - fond noir
  - fond blanc
- Possibilité de régler le schéma de couleurs pour l'affichage des textes
- Ecran d'affichage / économiseur d'écran :
  - Horloge analogique ou numérique
  - Services d'information
- En mode veille :
  - Affichage de la date et de l'heure
  - Affichage de l'intensité de champ et de charge de la pile
  - Affichage de nouveaux messages
  - Touches d'écran pour sélectionner rapidement les fonctions
- Pendant l'appel: affichage de la durée de l'appel

# Gigaset

Wherever you go.

## Affichage et signalisation des appels

- Avec le numéro de téléphone ou le nom (CLIP / CNIP)
- Affichage visuel des appels :
  - Sur l'écran
  - Touche « Combiné » clignotante (LED verte)
- Sonneries réglables :
  - 18 mélodies sur le combiné
  - 5 niveaux de volume + AUS + crescendo
- « Ne pas déranger » : les appels sans numéro CLIP ne sont affichés que visuellement
- Protection des appels jusqu'à 15 numéros bloqués
- Protection à durée déterminée contre les appels non sollicités, à l'exception des contacts du répertoire téléphonique qui sont identifiés comme VIP (mode jour/nuit)
- Sonneries individuelles pour les appels externes/internes

## Appels manqués / listes des appelants

- Affichage des messages sur l'écran et touche de messagerie clignotante faisant suivre les appels manqués et offrant un accès commode à la liste
- Liste des appels pour tous les appels (60 entrées), et pour les appels sortants, reçus et manqués (20 entrées chacun)
- Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués

## Clavier

- Clavier ergonomique à partir de matériaux de haute qualité
- Manipulation sûre grâce aux grandes touches individuelles
- Clavier éclairé : jaune ambré
- Touche de décrochage/raccrochage éclairée, y compris la fonction mains libres
- Touche de navigation à 5 directions avec clic central (y compris la fonction de sourdine)
- Activation/désactivation du verrouillage du clavier par la touche #
- Activation/désactivation de la sonnerie par la touche \*
- Touche de double appel (réglage des temps de flash)

## Menu

- Navigation intuitive, moderne et facile du menu (disponible dans différentes langues)
- Menu principal confortable avec six symboles par écran et touches de fonction
- Manipulation simple grâce aux sous-menus textuels et aux touches d'écran
- Langues :
  - DEU, ENG, FRA, ITA, ESP, POR, NLD, DAN, NOR, SWE, FIN, CZE, SLO, POL, TUR, GRC, HUN, RUS, HRV, SLV, ROM, SER, CAT, BUG, BOS, UKR

## Autres fonctions

- Plug-and-Play - installation très facile : déballer, connecter et appeler (le combiné étant enregistré dans l'usine)
- Calendrier avec aperçu mensuel et échéancier pour
  - 30 rendez-vous avec texte et sonnerie séparés

- Rappel d'anniversaire pour chaque entrée du répertoire téléphonique
- Réveil avec mélodie réglable et fonction de répétition d'alarme (sieste)
- Surveillance bébé (babyphone) avec fonction d'interphone
  - vers l'extérieur, par ex. vers un portable
  - ou vers l'intérieur, vers un combiné supplémentaire
- Fonction d'appel direct (appel bébé) : composition d'un numéro d'appel en appuyant sur n'importe quelle touche
- Possibilité d'éditer le nom du combiné
- Avertissement sonore en cas de dépassement de la portée
- Tonalités d'avis (comme le clic des touches ou signalisation que la pile est presque vide)
- Sauvegarde des réglages de la date et de l'heure en cas de panne de courant
- Protection selon IP40

## Caractéristiques en cas d'utilisation de plusieurs combinés

- Appels internes sans frais
- Possibilité de faire 2 appels simultanés (1 externe et 1 interne entre 2 combinés)
- Transfert du répertoire téléphonique entre différents combinés Gigaset
- Appel interne à tous les combinés ou à certains d'entre eux
- Renvoi des appels vers un autre combiné, avec fonction de consultation / rappel
- Sonnerie simultanée de tous les combinés en cas d'appels externes

## ECO DECT

- Réduction automatique de la puissance d'émission en fonction de la distance entre le combiné et la station de base
- Sans rayonnement en mode veille, même si plusieurs combinés sont employés, pour autant que tous ceux d'entre eux qui sont enregistrés supportent l'ECO DECT

## Caractéristiques techniques

Configuration	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Raccordement d'une ligne externe (a/b)</li> <li>○ Possibilité d'enregistrer jusqu'à 6 combinés (pour plus d'informations : <a href="http://www.gigaset.com/kompatibilitaet">www.gigaset.com/kompatibilitaet</a>)</li> <li>○ Possibilité d'augmenter la portée avec un répéteur Gigaset</li> </ul>
Raccordement	a/b (analogique)
Application	Connexion principale / autocommutateurs
Standards	DECT, GAP
Combiné	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Veille : jusqu'à 320 heures</li> <li>○ Autonomie : jusqu'à 17 heures</li> <li>○ Piles : 2 x AAA (NiMH)</li> <li>○ Temps de recharge : env. 8 heures</li> <li>○ Portée               <ul style="list-style-type: none"> <li>- à l'intérieur : jusqu'à 50 m</li> <li>- à l'extérieur : jusqu'à 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Dimensions : 168 x 48 x 22 mm (H x L x P)</li> <li>○ Poids : env. 118 g (piles incluses)</li> </ul>

---

Station de base	○ Alimentation :	bloc d'alimentation 230 V
	○ Dimensions :	44 x 88 x 105 mm (H x L x P)
	○ Poids :	env. 70 g

---

Contenu de la livraison	○ 1 station de base Gigaset C575
	○ 1 combiné Gigaset C575HX
	○ 1 bloc d'alimentation enfichable pour la station de base
	○ 1 câble de connexion téléphonique
	○ 2 piles rechargeables AAA (NiMH)
	○ 1 couvercle cache piles
	○ 1 mode d'emploi

---

---

Couleur de l'appareil	Noir
-----------------------	------

---

Version de la fiche technique	20.06.2020
-------------------------------	------------

---